

VSW-261 VGA Switch 螢幕切換器



450MHz高頻寬VGA Switch, 一個螢幕供兩台PC切換輸出, 可手動設定或取消 Auto-Skip 功能。

產品特性

- 輸出端影像訊號傳輸達 30~65 米內(影像訊號品質通常與距離成反比)。
- 切換方式可選擇: 手動、自動切換(Auto-Scan)、自動跳台(Auto-Skip)、或優先感應(Priority) 切換等模式。
- 手動(Manual)模式: 面板按鍵手動切換輸入端電腦。
- 自動切換(Auto-Scan)模式: 自動輪流切換PC1& PC2,可無段式設定切換時間 (5 sec. ~ 5 分鐘)。
- 自動跳台(Auto-Skip)功能, 支援電源開啓偵測的功能, 可辨認關機/睡眠模式/未插訊號線的主機並自動切換到另一台電源開啓的主機。
- 優先感應切換(Priority)模式: 設定PC1 為優先輸入端, 自動切換影像訊號輸出。
- 支援高解晰度達 2048*1536, DDC;DDC2;DDC2B;DDC2AB; 450MHz高頻寬畫質。
- 支援SVGA, VGA, XGA & Multi-Syne 等螢幕訊號。

產品規格

規格	VSW-261B
VGA Input t	2* HD15Fmale
VGA Output	1* HD15Female
切換方式	手動切換、自動掃瞄切換、自動跳台(Auto-Skip) 或 優先感應切換 (Priority)
有效距離	65 公尺內
自動掃瞄時間	5 秒 ~ 5 分鐘 (無段式設定)
最高解析度	2048*1536
頻寬 (MHz)	450MHz
消耗電流	20ma毫安
外觀尺寸mm(W*D*H)	70*60*23
POWER	DC5V Power Adapter