

URM128B USB 轉 RS-422/485 Converter



USB 轉 1 埠 RS422/485 轉換器，硬體控制 USB 轉 RS422/RS485，4-pin Terminal 連接頭。

適用於工業自動化控制系統、門禁系統、停車場系統、自助銀行系統、公共汽車收費系統、公司員工出勤管理系統等

產品特性

- USB 埠 Bus power (5V)供電，不需外加電源。
- 內建 FTDI 相容性最高的晶片。
- 完全相容 USB1.0、1.1 & USB 2.0。
- 標準 USB to RS-422/ 485 轉換接頭。
- 序列端子採用 4-PIN terminal block 連接頭。
- 支援即插即用功能。
- 提供 422/ 485 切換開關 (with 2 RS-422 or 485 drivers)。
- Drive 支援 Win 98se/2000/XP/Vista/7/8/10、MAC OS. 8.6 up、Linux。

產品規格

SPECIFICATION	URM128B
USB	Connector :USB A 公 Compliant : USB 1.0 , 1.1 , 2.0 Baud Rates : Full speed 12 Mbps
Serial	RS422/485 port : 4-pin terminal block RS-422 : RxD+ , RxD- ,TxD+ , TxD- , RS-485 : Data+ , Data- (by Main chipset, without RTS control) RS-422 , RS-485 Slide switch DATA rate: 200Kbps Max.
LED Indicator	Power, RTS/CTS ACT. , TXD, RXD

Environment	Operating Temp : 0~60°C Storage Temp : -20 to 85°C Humidity : 5~95 % RH
Dimension	45*35*21 mm (WDH)
Cable	100cm (USB)

連接圖示

