

## 1 進 2 出 DP to HDMI Splitter – VCS311



多介面影音訊號轉換分享器，  
將 1 個 DP 輸入訊號轉為 2 個  
HDMI 視訊輸出。

支援 HDMI 1.4 & 4K2K@30，  
免用電源設計

## 產品功能

- 1 個 DP 輸入轉 2 埠 HDMI 同時輸出的多介面影音訊號分享器
- 2 個螢幕可同時顯示相同畫面（不支援螢幕延伸）
- 符合 DP1.1 及 HDMI 1.4/DVI 1.0 規範，支援 3D 及 HDMI 4K2K@30
- 支援影像頻寬達 3.4Gbps
- 具備 EDID Copy 常態偵測
- 2 個 HDMI 輸出埠距離各可達 3~10 米最長
- 免用電設計，不需外接電源即可工作
- 附備用電源插座，若搭配手機、平板或 HDMI 訊號延長器使用，建議外加電源
- 台灣設計製造，輕巧好攜帶

## 產品規格

規格	VCS311
Input	1* DP 公 (DP1.1, 帶 15 公分線)
Output	2* HDMI -19 母
解析度	4K2K@30p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Video 頻寬	3.4GPS
EDID 偵測	2 個輸出埠都支援
連線距離/ max.	3m (Output-2) ~ 10m (Output-1)
電源供應器	免用電源設計 (配置 DC5V 備用電源插座)
外觀尺寸 mm	46*48*15 mm (W*D*H)